



Alcance até 10 cm

Leitor QR Code
e MifareBaixa
Manutenção

- ▶ Alta Performance, com baixa manutenção do sensor ótico
- ▶ Compatível com vários padrões de simbologias
- ▶ Leitor com Saída Weigand Mifare
- ▶ Fácil integração com sistemas de controle de acesso
- ▶ LED e bip indicador de status de leitura do cartão e imagem de QR Code ou código de barras.

Sobre a Leitor ACS-ER100-MIF

O leitor ACS-ER10-MIF é um leitor completo ideal para uso em sistemas de controle de acesso. Além da alta capacidade de leitura de QR codes e códigos de barra, ele também permite uso de cartões de proximidade Mifare. Possui saídas Weigand compatível com controladoras de acesso.

Dimensões



Especificações técnicas

Voltagem	4,7V ~ 15V
Corrente	150mA@5V
Direção de Leitura	360 Graus
Simbologias	Dimensional: QR Code, Data Matrix, etc Unidimensional: EAN8, EAN13, ISBN13, UPC-E, UPC-A CODE39, CODE93, etc
Distância de Leitura	até 10 cm
Velocidade de Leitura	70ms por vez
Feed Back de Leitura	Indicação por Buzzer
Sensor de Imagem	640*480 CMOS
Acuracidade de Leitura	>5mil
Peso	128g
Tamanho	86 x 86 x 39 mm
Compatibilidade Wireless	Wifi pode ser adicionado
Saídas	USB, RS485, RS232, TTL, Weigand, Wifi (por ser adicionado)

Garantia

O ACS-ER10-MIF da Acess-e possui garantia de um ano a contar da data de sua compra contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação. (Garantia válida na modalidade balcão)